

## HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Одноэлектродные МГЛ



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	160 В
Номинальный ток	84,00 А
Напряжение лампы	160 В
Номинальная мощность	12000,00 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1150000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

#### Размеры и вес



Диаметр	100,0 mm
Длина	455,0 mm
Длина центра нити накала	255,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GX38
--------	------

#### Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

#### Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

## Техническое описание продукта


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-08-2023
Primary Article Identifier	4050300650418   4008321128157
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

## Техническое описание продукта



### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Shipping carton box 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 дм <sup>3</sup>	2916.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.